

Link do produktu: <https://eleneo.pl/cb-radio-president-george-ii-2-am-fm-usb-lsb-ssb-wstegi-cx8-p-38.html>



CB Radio President George II 2 AM FM USB LSB SSB wstęgi CX8

Cena	1 389,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CX8
Kod producenta	TXPR900
Kod EAN	3435991103145

Opis produktu

Dlaczego warto wybrać ten produkt u nas ?

- Wersja fabryczna niemodyfikowana
- 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.
- President George II to CB radio działające w emisjach AM/FM/USB/LSB.
- Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).
- Nowoczesny design - duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.
- Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.
- Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.
- Wzorowa ergonomia: wygodne duże pokrętła, mikrofon ze zmianą kanałów
- Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.
- Dodatkowo filtr Hi Cut - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.
- Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.
- President George II cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku.
- Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów ASC mającą za zadanie ograniczyć szumy.
- President George II z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.
- Producent wyposażył radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika (funkcja Rf Gain).

Specyfikacja techniczna:

ilość kanałów : 40

tryby modulacji : AM / FM / USB / LSB

zakresy częstotliwości : od 26.965 MHz do 27.405 MHz

impedancja anteny : 50 Ohm

zasilanie : 13,2 V

wymiary : 185 (W) x 172 (D) x 56 (H) cm

waga : 1,190 kg

NADAWANIE:

tolerancja częstotliwości : ± 200 Hz

moc przenoszenia : 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB/LSB

zakłócenia transmisji : do 4 nW (- 54 dBm)

odbieranie dźwięku : 300 Hz do 3 KHz w trybie AM / FM / USB / LSB

emitowana moc : poniżej 20 μ W

czułość mikrofonu : 3,0 mV

pobór prądu : < 5A maks. z modulacją (13,2V)

zniekształcenia modulowanego sygnału : 2%

ODBIÓR:

maks. czułość przy 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM)

0,35 μ V - 116 dBm (FM)

0,28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)

pasmo przenoszenia : od 300 Hz do 3 kHz w trybie AM/FM

selektywność międzykanałowa : 60 dB
maksymalna moc dźwięku : 3 W
czułość blokady szumów : min. 0,2 μ V - 120 dBm
maks. 1 mV - 47 dBm
tłumienie częstotliwości lustrzanej : 60 dB
odporność na intermodulację : 70 dB
pobór prądu : maksymalnie 200 ~ 600 mA (13.2 V)

W zestawie otrzymujesz:
CB radio President George II
mikrofon oryginalny mikrofon elektretowy z przyciskami UP/DOWN
uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
kabel zasilający
polska instrukcja obsługi